



БЕНЗИНОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

DY 6800 T

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель генератора	EP Genset DY6800T
Производитель	EP Genset
Мощность номинальная (кВа)	5,9
Мощность номинальная (кВт)	4,7
Мощность максимальная (кВа)	6,5
Мощность максимальная (кВт)	5,2
Исполнение	Открытое на раме
Напряжение (В)	230/380
Тип запуска	Ручной стартер
Производитель двигателя	Yamaha
Модель двигателя	MZ360L3
Обороты двигателя (об/мин)	3000
Тип топлива	Бензин АИ92
Габаритные размеры (ДхШхВ)	670x510x520
Вес (кг)	82
Шумность (Дб)	72
Объем топливного бака (л)	25
Расход топлива при 75% нагрузке (л/час)	2,2
Время автономной работы (ч)	11
Страна производства	Китай

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.genset.nt-rt.ru || gts@nt-rt.ru